

# Brojač novčanica

# EB 310

## Funkcije

- Roller friction brojač za sve valute.
- Kontrola brojanja putem IR senzora.
- Self-diagnostic funkcija kod svih senzora i motora.
- Add, Batch, presetiranje (0-9).
- Zvučna i svjetlosna signalizacija.
- Upgrade funkcija putem downloada sa računala.
- Opcija za vanjski display.
- Smanjena buka kod prebrojavanja.
- Lako rješavanje zastoja u radu putem poruka na LCD-u.
- Sofisticirana detekcija krivotvorina putem UV i MG senzora.
- LED display (4-znamenke izbrojano, 3-znamenke batch).



## Specifikacija

VALUTE ZA OBRADU	SVE SVJETSKE
BRZINA BROJANJA (NOVČANICA/MIN)	4 BRZINE (900, 1200, 1500, 1800/min)
KAPACITET ULAZA (NOVČANICA)	300 NOVČANICA (do 500)
KAPACITET IZLAZA (NOVČANICA)	300 NOVČANICA
ADD, BATCH, PRESET FUNCTION	1 ~ 999
DETEKCIJA GREŠKE NOVČANICA	DVOSTRUKA, POLA, UKOŠENA, IZGUŽVANA, UMETNUTA PO ŠIRINI
DETEKCIJA UV I MG SENZORIMA	DA
EKRAN ZA PRIKAZ IZBROJANE KOLIČINE NOVČANICA STRANCI	OPCIJA
COMMUNICATION INTERFACE	RS232
SAMODIJAGNOZA STANJA MOTORA I SENZORA	DA
DIMENZIJA UREĐAJA	270 X 260 X 255 mm
TEŽINA UREĐAJA (TEŽINA S AMBALAŽOM)	6 kg (TEŽINA S AMBALAŽOM 7 kg)
RADNI NAPON	AC 90 ~ 240V (FREE VOLTAGE), 50/60HZ